

## MINIVERTER

MINIVERTER este o pompa extrem de compacta, usoara, portabila, autoamorsabila, cu viteza variabilă, rotor flexibil și fabricată din INOX AISI316.

Pompa este echipată cu convertizor de frecvență montat în caseta panoului de comandă. Gama de turație este între 285 rpm și 1400 rpm. De asemenea, din panoul de comandă puteți selecta direcția de pompare folosind un comutator.

Ca toate pompele Liverani, pompele MINIVERTER sunt disponibile cu o gama largă opțiuni, rotoare realizate din diferite materiale(ex.NR, CR, EPDM,NBR) și garnituri de etanșare din CERAMIC, SIC, TC, NBR, EPDM,VITON, etc. Împreună cu o gamă largă de fittinguri BSP, DIN, TRICLOVER, SMS ,RJT, etc, Liverani poate satisface o multitudine de aplicații.



*TM INOX proiectează și produce echipamente complet personalizate, care răspunde nevoilor individuale ale fiecărui client.*

| Tipo<br>Type                      | Giri/min<br>Rpm | H (m) = Prevalența / Head |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    | Q (l/h)<br>Portata / Capacity |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------------------------|--|--|
|                                   |                 | 0                         | 4    | 8    | 10   | 12   | 16   | 18   | 20   | 24   | 27   | 32 |                               |  |  |
| <b>MINIVERTER<br/>MINI 3/4"</b>   | min 285         | 270                       | 195  | 75   | 0    |      |      |      |      |      |      |    |                               |  |  |
|                                   | 600             | 700                       | 560  | 390  | 300  | 150  | 0    |      |      |      |      |    |                               |  |  |
|                                   | 900             | 1000                      | 900  | 840  | 750  | 720  | 540  | 450  | 350  | 0    |      |    |                               |  |  |
|                                   | max 1400        | 1620                      | 1440 | 1320 | 1230 | 1140 | 1020 | 900  | 800  | 600  | 400  | 0  |                               |  |  |
| <b>MINIVERTER<br/>MIDEX 1"1/4</b> | min 285         | 1200                      | 970  | 600  | 340  | 0    |      |      |      |      |      |    |                               |  |  |
|                                   | 600             | 2600                      | 2300 | 2000 | 1690 | 1400 | 800  | 400  | 0    |      |      |    |                               |  |  |
|                                   | 900             | 3840                      | 3480 | 3180 | 2990 | 2760 | 2160 | 1800 | 1600 | 720  | 0    |    |                               |  |  |
|                                   | max 1400        | 5760                      | 5160 | 4800 | 4580 | 4320 | 3600 | 3180 | 2800 | 1920 | 1200 | 0  |                               |  |  |

